# Asterisk auf der Fritz!Box 7170

hier ein paar ungeordnete Schnipsel zu Asterisk auf der Fritz!Box

- Installation auf USB-Stick: Installation auf FBF

```
cd /var
wget http://www.spblinux.de/fbox.new/cfg_asterisk14
chmod +x ./cfg_asterisk14
./cfg_asterisk14 -x usb_install # installiert Asterisk in den root-Space /
```

- Asterisk nach Reboot der Box wieder starten:

```
# install Asterisk
usb=/var/media/ftp/USBDISK-Partition-0-1
let i=1
while [ $i -lt 6 ]; do
  if [ -d $usb/addons ]; then
    INST_DIR=$usb $usb/addons/cfg_asterisk14 -x usb_install
    $usb/addons/cfg_asterisk14 start
  break
  fi
  sleep 5
done
```

- voipd (Fritz!Box eigener Voip-Daemon auf Port 5061 umkonfigurieren):

Die Änderung ist ziemlich einfach: in der /var/flash/voip.cfg wird die Einstellung sip_srcport = 5061; gesetzt (mit nvi!) und in der sip.conf des Asterisk unter [general] der bindport=5060. Wenn man analoge/ISDN-Telefone der FB am Asterisk angemeldet hat, muss man nun natürlich die Ports ändern, das geht am schnellsten in der /var/flash/ar7.cfg.

- Asterisk mit analogen Amtsanschluss auf der 7170 http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=810981&postcount=303

- Asterisk-Kurs http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=91217

---

Revision #1
Created 2021-05-31 14:21:43 UTC by magenbrot
Updated 2021-05-31 14:21:50 UTC by magenbrot